

IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig



Siehe unten:  
**Zulassungen und Konformitäten**

**Beschreibung**

- Einbau in Platten : Schnappbefestigung , Frontseite Gerätestecker , Schutzklasse I , Sicherungshalter für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 mm
- Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.
- Löt / Steck

**Merkmale**

- Die Schublade «Finger-Grip» kann von Hand entfernt werden

**Weblinks**

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

**Technische Daten**

Nenndaten IEC	10 A / 250 VAC; 50 Hz
Nenndaten UL/CSA	10 A / 250 VAC; 60 Hz
Spannungsfestigkeit	> 3 kVAC zwischen L-N > 1.5 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 70 °C
IP-Schutzgrad	Frontseite IP20 gemäss IEC 60529
Berührungsschutz	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II gemäss IEC 61140
Klemme	Löt / Steck
Plattendicke S	Schnapp 1.0 - 2.5 mm
Material: Gehäuse	PA6, schwarz / grau / weiss, UL 94V-0

Gerätestecker/-Dose	C14 / C18 gemäss IEC 60320-1 UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10A, Schutzklasse I oder II
Sicherungshalter	1-/2-polig, gemäss IEC 60127-6, für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 mm
Leistungsaufnahme @ Tu > 23°C	Zulässige Leistungsaufnahme bei höheren Umgebungstemp. siehe Derating-Kurven

**Zulassungen und Konformitäten**

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

**Zulassungen**






Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: 1064

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	<a href="#">SEMKO Zulassungen</a>	SEMKO	Ausweisnummer: SE/09137-1A
	<a href="#">UL Zulassungen</a>	UL	UR Ausweisnummer: E93617
	<a href="#">CCC Zulassungen</a>	CCC	CCC Ausweisnummer: 2024180204058483, 2024180204058482



**Produktnormen**

Produktenormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	IEC 60127-6	Geräteschutzsicherungen - Teil 6: G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze
	Ausgelegt gemäss	IEC 61058-1	Geräteschalter - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	Ausgelegt gemäss	UL 498	Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 42	Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungsanschlüsse

**Anwendungsnormen**


Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Erfüllt die Anforderungen für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.

**Konformitäten**

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien


Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	<a href="#">CE-Konformitätserklärung</a>	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	<a href="#">UKCA-Konformitätserklärung</a>	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.
	<a href="#">White Paper Glühdrahtprüfung</a>	SCHURTER AG	Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.

**Abmessungen [mm]**


Länge der Anschlüsse siehe Auswahlangaben in Schlüssel Tabellen

**Derating Kurven**

G-Sicherungseinsätze  
 5 x 20 mm (1-polig)



2-polig



## Nummernschlüssel

1 0 6 4 - X - B B 2 1 - A - 3 0 0 4 - 0 0  
1 - 2 3 4 5 - 6 - 7 x x 8 -

			<b>1</b>	
Schutzklasse I	=	X		
Schutzklasse II	=	B		
			<b>2</b>	
Lötanschluss lang (L=8.5mm)	=	3	.....44), 61)	
Flachsteckanschluss (4.8x0.8mm)	=	8	.....44)	
Anschluss zu Sicherunshalter	=	B		
			<b>3</b>	
Lötanschluss kurz (L=4.8mm)	=	2		
Lötanschluss lang (L=8.5mm)	=	3	.....61)	
Flachsteckanschluss (4.8x0.8mm)	=	8		
Flachsteckanschluss (6.3x0.8mm)	=	9	.....60)	
Anschluss zu Sicherunshalter	=	B	.....44)	
			<b>4</b>	
Lötanschluss kurz (L=4.8mm)	=	2		
Flachsteckanschluss (4.8x0.8mm)	=	8		
Flachsteckanschluss (6.3x0.8mm)	=	9		
Ohne (Schutzklasse II)	=	0		
			<b>5</b>	
Lötanschluss	=	1		
Ohne	=	0	.....61)	
			<b>6</b>	
Schwarz	=	A		
Weiss	=	D	.....60)	
			<b>7</b>	
Snap-in (1.5mm - 2.5mm)	=	3		
			<b>8</b>	
Blinddeckel	=	1	.....61)	
Halter für 1 od. 2 Sicherungen	=	4		
(Text unter Stecker)				
Halter für 1 od. 2 Sicherungen	=	5		
(Text über Stecker)				
			<b>9</b>	
Standard Variante	=	00		

- 44) Nur 2-polige Sicherunshalter Varianten  
 59) Nur für kundenspezifischer Typ 01  
 60) Nur für Schutzklasse I  
 61) Nur für Schutzklasse II

**Varianten**

Gerätestecker						Sicherungshalter		Konfig. Code	Bestell-Nummer
Ausführung	Anschluss L	Anschluss N	Anschluss Erde	Farbe	Bauform	Beschriftung	Polzahl		
Schutzklasse II	Brücke zum Sicherungshalter	Brücke zum Sicherungshalter	ohne Anschluss	Schwarz	Snap-in (standard)	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	2-polig	1064-B-BB01-A-3004	4304.6024
Schutzklasse I	Brücke zum Sicherungshalter	Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	Schwarz	Snap-in (standard)	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	1-polig	1064-X-B221-A-3004	4304.6025
Schutzklasse I	Brücke zum Sicherungshalter	Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm)	Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm)	Schwarz	Snap-in (standard)	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	1-polig	1064-X-BB81-A-3004	4304.6026
Schutzklasse I	Brücke zum Sicherungshalter	Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm)	Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm)	Schwarz	Snap-in (standard)	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	1-polig	1064-X-B991-A-3004	4304.6027
Schutzklasse I	Brücke zum Sicherungshalter	Brücke zum Sicherungshalter	Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	Schwarz	Snap-in (standard)	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	2-polig	1064-X-BB21-A-3004	4304.6028
Schutzklasse I	Brücke zum Sicherungshalter	Brücke zum Sicherungshalter	Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	Schwarz	Snap-in (standard)	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text über Stecker)	2-polig	1064-X-BB21-A-3005	4304.6029
Schutzklasse I	Brücke zum Sicherungshalter	Brücke zum Sicherungshalter	Flachsteckanschluss (4.8 x 0.8 mm)	Schwarz	Snap-in (standard)	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	2-polig	1064-X-BB81-A-3004	4304.6030
Schutzklasse I	Brücke zum Sicherungshalter	Brücke zum Sicherungshalter	Flachsteckanschluss (6.3 x 0.8 mm)	Schwarz	Snap-in (standard)	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	2-polig	1064-X-BB91-A-3004	4304.6031
Schutzklasse I	Brücke zum Sicherungshalter	Brücke zum Sicherungshalter	Lötanschluss kurz (L = 4.8 mm)	Weiss	Snap-in (standard)	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	2-polig	1064-X-BB21-D-3004	4304.6129

Die aufgeführten Varianten sollten ab Lager lieferbar sein. Weitere Ausführungen auf Anfrage [www.schurter.com/kontakt](http://www.schurter.com/kontakt)

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

**Verpackungseinheit**

50 ST

**Zubehör**

**Beschreibung**



**RC320**  
 Rückseitige Abdeckung für Gerätestecker

## Passende Stecker/Dosen

## Kategorie / Beschreibung



## Geräteeinbausteckdose Übersicht komplett

4787, Montage: Schraubbefestigung, Geräteeinbausteckdose: IEC Lötanschlüsse, 10 A, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I	4787
IEC Geräteeinbausteckdose F oder H, Schraubmontage, frontseitig, Löt-, PCB- oder Steckanschluss	5091

## Gerätesteckdose Übersicht komplett



4782 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm <sup>2</sup> / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4782
4785 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm <sup>2</sup> / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4785
4300-06 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm <sup>2</sup> / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4300-06
4781 Montage: Anschlussleitung, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15	4781
4784 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm <sup>2</sup> / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15	4784